

Flash bricknutyho netisu WF2780 pres tftp

Selhal mi upgrade firmwaru a netis nebootoval. Vygooglil jsem teda nasledujici postup:

1. vypnete router z napajeni, pripojte ethernet kabel do portu LAN 4
2. na PC nastavte statickou IP na 192.168.1.5/255.255.255.0
3. pri vypnutem routeru stisknete tlacitko "default" (reset), zapojte napajeni a stale drzte stisknuté další 3 vteřiny
4. uvolnete tlacitko a do 10 vteřin začnete nahrávat FW
5. spusťte nahrávání příkazem (windows): `tftp -i 192.168.1.6 put netis2419.bin`
 - "-i" znamená binární přenos, 192.168.1.6 je adresa kde router naslouchá, "netis2419.bin" je název souboru s FW
 - nahrávání trvá mene než deset vteřin, příkaz by mel ohlásit něco jako "Successfully sent 2748580 bytes in 6.9 seconds"
 - na routeru bude zběsile blikat kontrolka LAN 4.
6. nechte kabely stále připojené a vyčkejte 120 sekund (router zapisuje FW do flash a provádí reboot)

Pokud se přenos nepodaří doporučuji vypnout Firewall a Antivirus.

Ještě bych dodal, že jsem používal tftp-hpa, kterej má trochu jinou syntaxi, použil jsem teda tenhle příkaz:

```
ifconfig eth0 192.168.1.5/24 up
tftp 192.168.1.6 -v -m binary -c put netis\ (WF2780_EU\)-V2.2.35445.bin
```

Jo a zarizeni jsem zkousel pingat a mam pocit, ze nepingalo. Na TFTP prenos to ale vliv nemelo.

From:
<https://wiki.spoje.net/> - **SPOJE.NET**

Permanent link:
https://wiki.spoje.net/doku.php/howto/hw/netis_tftp?rev=1476131634

Last update: **2016/10/10 22:33**

